FICHA TECNICA

MODELO: MULTIMETRO DIGITAL DE BOLSILLO UT-20B

Tipo	digital
Capacidad de dígitos	1999
Selección de rango	selección manual de rango
Voltaje DC	hasta 300 V
Voltaje AC	hasta 300 V
DC	hasta 200 mA
AC	no mide corriente alterna
Resistencia	hasta 2 MOhm
Capacitancia	no mide capacitancia
Frecuencia	no mide frecuencia
Ciclo de trabajo	no
Temperatura	no

Inductividad	no
Potencia	no
True RMS	no
Iluminación	no
Datos en forma de barras analógicas	no
Chequeo de continuidad de circuitos	no
Chequeo de transistores	no
Chequeo de diodos	sí
Conexión de PC	sin necesidad de PC