



## **FICHA TECNICA**

### **MODELO: MULTIMETRO DIGITAL UT55**

Tipo	digital
Capacidad de dígitos	1999
Selección de rango	selección manual de rango
Voltaje DC	hasta 1000 V
Voltaje AC	hasta 750 V
DC	hasta 20 A
AC	hasta 20 A
Resistencia	hasta 200 MOhm
Capacitancia	hasta 20 $\mu$ F

Frecuencia	hasta 20 kHz
Ciclo de trabajo	no
Temperatura	sí
Inductividad	no
Potencia	no
True RMS	no
Iluminación	no
Datos en forma de barras analógicas	no
Chequeo de continuidad de circuitos	sí
Chequeo de transistores	sí
Chequeo de diodos	sí
Conexión de PC	sin necesidad de PC